JKS IP Videoklingel mit

Linphone-APP + iBell Zugangsdaten





Inhalt

| 1. | Linphone App installieren | 3 |
|----|----------------------------|---|
| | | |
| | Android | 3 |
| į | iOS | 3 |
| 2. | iBell Zugangsdaten | 4 |
| | Linphone App einrichten | |
| | Sprechanlage einrichten | |
| | APP auf 1 Gerät bedienen | |
| | APP auf 2 Geräten bedienen | |
| 5. | APP nutzen | |

1. Linphone App installieren

Android

Über Google Play Store

oder

Mit QR-Code

Rufen Sie an Ihrem Android Gerät Google Play Store auf und geben im Suchfeld "Linphone" ein

Google Play

Scannen Sie mit Ihrer Kamera den QR-Code ab. Sie werden direkt zur App geleitet



Installieren Sie die App



und starten sie anschließend

iOS

Über Apple Store

oder

mit QR-Code

Rufen Sie an Ihrem iOS Gerät Apple Store auf und geben im Suchfeld "Linphonel" ein

Scannen Sie mit Ihrer Kamera den QR-Code ab. Sie werden direkt zur App geleitet





Installieren Sie die App



und starten sie anschließend


2. iBell Zugangsdaten

iBell ist ein "Telefon-Server" welcher die Kommunikation zwischen Ihrer JKS IP Videoklingel und Ihrem Smartphone, Tablet ermöglicht. Um die Zugangsdaten zu erhalten, füllen Sie zunächst das Formular auf dieser Webseite


https://jakobi-ks.de/ibell.html


aus. Diese sehen beispielhaft so aus. Das dazugehörige Passwort erhalten Sie ebenfalls per Mail.

Account für die Sprechanlage




Account für Smartphones und Tablets





3. Linphone App einrichten

Nach öffnen der App, bestätigen Sie die Nutzungsbedienungen des Anbieters und wählen "USE SIP ACCOUNT" aus



|||

Tragen Sie bitte im nächstem Fenster folgende Daten ein


| Benutzername | Tragen Sie den iBell Account des jeweiligen Smartphones / Tabletts ein In unserem Beispiel A655922 |
|------------------------|--|
| Passwort | Das mitgeteilte iBell Passwort |
| Domain | sip.ibell.eu |
| Anzeigename (optional) | Tragen Sie einen beliebigen Namen für das Gerät ein. |
| Transportprotokoll | UDP |

Bestätigen anschließend das Fenster in dem Sie auf "LOGIN" tippen.



SIP-KONTO BENUTZEN

Bitte Benutzername und Passwort der SIP-Domäne eingeben







Wenn Sie alles richtig eingetragen haben, erscheint im oberem linkem Eck, die Statusmeldung "Verbunden"




Tippen Sie auf jetzt auf das "Menü", danach auf das Konto




Kontrollieren Sie die nachfolgenden Einstellungen. Dieses sollten wie abgebildet aussehen, nur eben mit Ihren Zugangsdaten.






Tippen Sie wieder auf "Menü" danach auf "Einstellungen" und auf "Video"




Stellen Sie die Einstellungen wie folgt ein. Tippen Sie anschließend auf den Pfeil oben links.


Enable videoaktivierenInitiate video callsaktivierenAccept incoming video requestsaktivieren



Wählen Sie jetzt im Menü "Anruf" aus.




Aktivieren Sie " Accept early media".



Tippen Sie anschließend auf "Android notification settings"

Android notification settings

Suchen Sie in der Liste die App Linphone und schieben den Regler auf aktiv. Erscheinende Meldung bestätigen Sie mit "Zulassen"




Tippen Sie am Gerät auf die "Zurück-Taste"




4. Sprechanlage einrichten

Öffnen Sie Ihren Browser und geben in der Adresszeile die IP-Adresse der Videosprechanlage. Werksseitig ist die IP-Adresse: 192.168.178.210. Klicken Sie anschließend auf "Setup"



Geben Sie im Anmeldefenster Zugangsdaten ein. Werksseitig ist es

Benutzername admin
Passwort 1234




Klicken Sie unter "Netzwerk / SIP Einstellungen – SIP Account - Nummer", oben 2 an. Ist bei Ihnen Account 2 schon belegt, klicken Sie Account 3 oder den nächstfreien Account an.

Folgende Daten sind hier einzutragen (entnehmen Sie die Daten aus der iBell Zugangsdaten:

| Aktivieren | anhaken | Aktiviert den Account | |
|-------------------------|---|---------------------------------|--|
| SIP Benutzername | iBell Account für Ihre Sprechanlage | In unserem Beispiel: A575819 | |
| Benutzername | iBell Account für Ihre Sprechanlage | In unserem Beispiel: A575819 | |
| Kennwort | Tragen Sie das iBell Passwort, welches Sie von uns erhalten haben | | |
| SIP Server sip.ibell.eu | | | |


JAKOBI KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Telefonanlagen - Türsprechanlagen - LAN / WLAN - VoIP



Sind die Zugangsdaten und alle Einstellungen korrekt, erscheint im unterem Bereich die Meldung "Registrierung erfolgreich". Andernfalls kontrollieren Sie bitte noch einmal die Zugangsdaten.

Wechseln Sie in das Menü "<u>Grundeinstellungen – Telefonbuch</u>". Wählen Sie die Klingeltaste aus bei welcher die App mitklingeln soll. In unserem Beispiel ist es die Klingeltaste 1.



APP auf 1 Gerät bedienen

Beispiel 1: Es klingeln die FRITZ!Fon Telefone und parallel dazu die IBell App nur auf einem Smartphone.

1 Rufnummer 11

Zeitplan Kein

Anrufmodus Gruppenstart

iBell Geräterufnummer (Leitung)Telefonnummer vom Smartphone / Tablett. Diese

finden Sie in den iBell Zugangsdaten unter "Geräterufnummer (Leitung).

Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der

Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

In unserem Beispiel: 102/2

Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter dem Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass

sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell SIP-Account –

herstellen soll

Zeitplan Kein

2 Rufnummer

Anrufmodus Gruppenende

| Aktiviert: Titel: Email: | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Rufnummer: | 11 |
| Zeitplan: | Kein ∨ |
| Anrufmodus: | Gruppenstart ∨ |
| 2. Rufnummer: | 102/2 |
| Zeitplan: | Kein ∨ |
| Anrufmodus: | Gruppenende ∨ |

APP auf 2 Geräten bedienen

Beispiel 2: Es klingeln die FRITZ!Fon Telefone und parallel dazu die IBell App auf zwei Geräten

1 Rufnummer 11

Zeitplan Kein

Anrufmodus Gruppenstart

iBell Geräterufnummer (Leitung)Telefonnummer vom Smartphone / Tablett. Diese

finden Sie in den iBell Zugangsdaten unter "Geräterufnummer (Leitung).

Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der

Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

In unserem Beispiel: 102/2

Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter dem Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell SIP-Account –

herstellen soll

Zeitplan Kein

2 Rufnummer

3 Rufnummer

Anrufmodus mit vorherigem

iBell Geräterufnummer (Leitung)Telefonnummer vom Smartphone / Tablett. Diese

finden Sie in den iBell Zugangsdaten unter "Geräterufnummer (Leitung).

Fügen Sie am Ende zwingend **2** bzw. **3**, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der

Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

In unserem Beispiel: 103/2


Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter dem Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass

sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell SIP-Account –

herstellen soll

Zeitplan Kein

Anrufmodus Gruppenende




5. APP nutzen

Jetzt ist die App und die Sprechanlage eingerichtet.

Testen Sie die Verbindung in dem Sie die Klingeltaste der Sprechanlage betätigen.

Das Smartphone / Tablet sollte klingeln und Anruffenster öffnen. Nehmen Sie den Anruf mit "Answer" an




Ist alles richtig eingerichtet, sollten Sie jetzt das Videobild der Sprechanlage sehen und sich mit dem Besucher unterhalten können.



Um im Bedarfsfall die Tür zu öffnen, tippen Sie auf das Symbol mit 3 Punkten.



Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Dort tippen Sie die "Numpad" Schaltfläche an



Jetzt Türöffnercode eingeben – werksseitig ist es 55 oder 66.

Falls Sie beide Relais der Videoklingel nutzen, können Sie die entsprechenden Codes nacheinander eingeben.






JAKOBI KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Telefonanlagen - Türsprechanlagen - LAN / WLAN - VoIP

Weitere Test-Möglichkeit ist die Videotürklingel direkt anzurufen.

Starten Sie dazu die App und wechseln zum Tastatur-Fenster. Wählen Sie nun die iBell Gerätenummer Ihrer Videoklingel. In unserem Bespiel: **100.** Tippen anschließend auf den Hörer/Kamera-Button. Die Videotürklingel sollte jetzt das Gespräch annehmen und sofort das Videobild anzeigen. Verbindung beenden Sie in dem Sie auf den auf den Hörer-Auflegen-Button tippen.





Fertig!

Bei Fragen rund um IP Videosprechanlage bzw. Linphone App, stehen wir Ihnen unter der Tel.Nr.:

06404 - 928820

Oder per Mail

technik@jakobi-ks.de

gerne zur Verfügung